


Pager für Zielführungssystem erfassen in WinFAP

Mutationsanleitung für Feuerwehren (MUF)


Version	Datum	Bemerkungen / Art der Änderung
1.0	09.05.2018	Basisdokument
1.1	11.04.2019	Neues Layout, Ergänzung Aktualisierung Alarmsystem und Alarmsystem an die Einsatzzentrale senden sowie Aufführung Rubrik Hilfe
1.2	09.10.2019	Änderung Anschrift Zielführungssystem
1.3	05.08.2020	Ergänzung Vorwahl der Nummer

Pager für Zielführungssystem (z.B. DiCal-RED) erfassen in WinFAP


1. In WinFAP das Hauptmodul «Organisation» anwählen.
2. Das Register «Alarmsystem» öffnen.
3. Das Alarmsystem mittels Klick auf das Glocken-Symbol, Pfeil-Zeigerichtung links, aktualisieren. Die Daten werden nun von der Alarm-Einsatzzentrale geladen.
4. Nach erfolgreicher Aktualisierung des Alarmsystems die Statusmeldung mittels Klick auf «OK» wegklicken.



5. Ins Hauptmodul «Person» wechseln.
6. Klick auf «Neu».
7. Dem Teilnehmer Name und Vorname zuweisen:
Der Name setzt sich immer aus den Bausteinen: **(Zielführungssystem) (Name der Feuerwehr) und (FW)** zusammen.
Der Vorname beinhaltet die **Pager-Rufnummer** mit Vorwahl 074 (10-stellige Nr.) mit Leerzeichen dazwischen (Format 074 XXX XX XX) und wenn gewünscht die **Bezeichnung** des Fahrzeugs in Klammer z.B. (TLF).
Beispiel:
Name Zielführungssystem Muster FW
Vorname 074 999 99 99 (TLF)
8. Speichern.




9. Zu Register «Zusatzdaten» wechseln.
10. Bei «Eintritt» das Häkchen entfernen. Sonst wird dieser technische Teilnehmer als aktiver AdF gezählt. Das Entfernen des Häkchens hat keinen Einfluss auf die Alarmierung.
11. Speichern.




12. Ins Register «Gerät» wechseln.
13. Neues Gerät erfassen, dazu Pager auswählen.




14. Durch klicken das Gerät öffnen.



15. Die Pager-Rufnummer mit Vorwahl 074 (10-stellige Nr.) mit Leerschlägen dazwischen (Beispiel 074 999 99 99) erfassen.
16. Überprüfen ob das Häkchen «Alarmgerät» gesetzt ist.
17. Bei «Übertragungsmedium» bei «FDM-Pager» ein Häkchen setzen.
18. Speichern.




19. Mittels Klick auf den Pfeil nach links oder das blaue Viereck wieder zu den Hauptmodulen wechseln.



20. Das Hauptmodul «Person» anwählen.


21. Das Register «Alarmierung» im Teilnehmer Zielführungssystem öffnen.



22. Planung öffnen.

23. Den Teilnehmer Zielführungssystem mittels Anwählen des entsprechenden Kästchens in die gewünschten Alarmgruppen einteilen.


24. Speichern.




Hinweis 1: Damit das Zielführungssystem auch dann mit den Koordinaten bedient wird, wenn nur die Kompetenzgruppe nach einem Konferenzgespräch austrückt, ist der Teilnehmer auch in der Alarmgruppe «Info zu Kompetenzgruppe» einzuteilen.

Hinweis 2: In die Gruppe Notalarmierung werden keine Zielführungssysteme eingeteilt. Wird die Notalarmierung ausgelöst, werden nur Voice-Mittel alarmiert (Festnetz und Mobile).

25. Ins Hauptmodul «Organisation» wechseln.
26. Das Register «Alarmsystem» öffnen.
27. Mittels Klick auf das Glocken-Symbol, Pfeil-Zeigerichtung rechts, die Mutationen an die Alarm-Einsatzzentrale senden.



28. Ob Daten an die Alarm-Einsatzzentrale übermittelt wurden, kann mittels Klick auf die «Vorbereitete Konfiguration» überprüft werden. Dort wird nun das entsprechende Sendedatum mit Sendezeit ausgewiesen.



Die Daten werden am Folgemorgen ins Alarmierungssystem der Kapo Bern übermittelt.
Hinweis: Wir empfehlen Aktualisierungen und Mutationen im Alarmsystem zwischen 9 Uhr und Mitternacht zu tätigen und an die Alarm-Einsatzzentrale zu senden.

Hilfe gibt's auch hier:

WinFAP Arbeitshilfen und eLearning GVB

www.gvb.ch

Fachstelle Alarmierung

www.police.be.ch/alarmierung

E-Mail Fachstelle Alarmierung

alarmierung@police.be.ch